

使用守则 NEO-1. NEO-2

工具结构图



1. 开关制
2. 扳机
3. LED灯
4. USB充电口
5. USB充电器
6. 胶条入口
7. 出胶口



NEO-2

技术参数:

型号: NEO-1

机身尺寸 (L x W x H): 179x40x65mm

型号: NEO-2

机身尺寸 (L x W x H): 157x47x158mm

充电器: USB充电器 (型号: CS3B0500 70FG或15.3841).

电压: 100-240V, 50/60Hz (自动变压)

电池规格: 3.6V充电式锂电池 (内置)

充电时间: 3小时

充满电后使用: 30分钟 (连续使用)

预热时间: 15秒

胶条规格: $\varnothing 7\text{mm}$

启动步骤:

参阅图1/图2, 提示:

- (1) 充电时不可使用工具.
- (2) 使用时, 出胶口必须与工件留有 2-3mm空间, 不可紧贴工件使用.
- (3) 间断使用时, 工件不可平躺摆放.

图(1) 充电时:

开关制	LED 红灯	LED 绿灯	
ON/OFF	●	○	红灯LED亮起, 充电中.
	○	●	LED绿灯长亮, 表示充满电, (须充3小时).

图(2) 充电时:

开关制	LED 红灯	LED 绿灯	
ON	○	☀	充满电后, 按下开关制①2秒, 绿灯闪烁15秒 (预热中).
	○	●	预热时间后, 绿灯亮起可开始使用.
	○	○	中断5分钟无使用工具会自动断电, 再使用时重新按开关制①预热使用.
	☀	☀	红绿灯同时闪烁, 表示电量不足, 只能在短的时间使用.
	☀	○	红灯闪烁, 须重新充电.